



ÉCLAIRAGE DE PERFORMANCE TOUT-EN-UN

# Série BRILLIANCE

Luminaire encastré mince avec garniture magnétique

Le luminaire encastré mince avec garniture magnétique est une solution de modernisation unique qui s'installe dans des boîtes de jonction octogonales de 10,16 cm (4 po) ou des boîtiers encastrés de 10,16 cm (4 po) existants. Sa conception élégante et polyvalente comprend une garniture magnétique (fini noir ou nickel brossé) facilement interchangeable qui permet de conférer l'esthétique recherchée à n'importe quel espace.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Conformité aux exigences énoncées dans le Code du bâtiment de la Californie (annexe JA8)
- Garniture blanche incluse
- Garnitures magnétiques interchangeables disponibles : fini noir ou nickel brossé
- Compatibilité avec les boîtes de jonction octogonales standards ou les boîtiers encastrés de 10,16 cm (4 po) (nécessite l'utilisation d'attaches en papillon [R39112] et d'un adaptateur pour culot E26 [R39113])
- Produit hermétique homologué IC pouvant être en contact direct avec les isolants
- Gradation à triac de 120 V à découpage en début de phase jusqu'à 10 % sans scintillement
- Températures de fonctionnement : de -20 à 40 °C (de -4 à 104 °F)
- Durée de vie nominale : L70 ~ 100 000 h
- Garantie de 5 ans

## CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Tension</b>              | 120 V                                                             |
| <b>Puissance</b>            | 8 W                                                               |
| <b>Dimensions</b>           | 10,16 cm (4 po)                                                   |
| <b>Facteur de puissance</b> | > 0,9                                                             |
| <b>TCP</b>                  | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K                                   |
| <b>IRC</b>                  | > 90                                                              |
| <b>Lumens</b>               | Jusqu'à 754 lm                                                    |
| <b>Angle de faisceau</b>    | 120°                                                              |
| <b>Gradation</b>            | Gradation à triac de 120 V à découpage en début de phase          |
| <b>Montage</b>              | Boîte de jonction standard ou boîtier encastré de 10,16 cm (4 po) |
| <b>Usages</b>               | Secteurs commercial et résidentiel, commerces de détail           |


 PEUT ACCEPTER UNE  
 BATTERIE DE SECOURS


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – 12 W

| N° de commande | Modèle                 | Puissance | Tension | Lumens | Efficacité | TCP     | Fini  |
|----------------|------------------------|-----------|---------|--------|------------|---------|-------|
| R36019         | RENO-4-S8W-5CCT-MRL-WH | 8 W       | 120 V   | 663 lm | 83 lm/W    | 2 700 K | Blanc |
|                |                        |           |         | 705 lm | 88 lm/W    | 3 000 K |       |
|                |                        |           |         | 744 lm | 93 lm/W    | 3 500 K |       |
|                |                        |           |         | 754 lm | 94 lm/W    | 4 000 K |       |
|                |                        |           |         | 717 lm | 90 lm/W    | 5 000 K |       |

## ACCESSOIRES – MONTAGE



R39110  
RENO-4-MRL-TRIM-BK  
Garniture magnétique noire



R39111  
RENO-4-MRL-TRIM-BN  
Garniture magnétique nickel  
brossé



R39112  
RENO-4-ADAPTOR-CLIP  
Trousse de modernisation pour  
boîtier de plafonnier

| N° de commande | Modèle              | Description                                                                                                  |
|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R39110         | RENO-4-MRL-TRIM-BK  | Garniture magnétique noire                                                                                   |
| R39111         | RENO-4-MRL-TRIM-BN  | Garniture magnétique nickel brossé                                                                           |
| R39112         | RENO-4-ADAPTOR-CLIP | Trousse de modernisation pour boîtier de plafonnier<br>(adaptateur pour culot E26 et accessoires de montage) |

## ACCESSOIRES – PILOTES DEL DE SECOURS



R83000  
RENO-EM-H08  
Pilote DEL de secours  
(de 100 à 347 V c.a., 50/60 Hz,  
12 W)

| N° de commande | Modèle      | Description                                                 |
|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| R83000         | RENO-EM-H08 | Pilote DEL de secours (de 100 à 347 V c.a., 50/60 Hz, 12 W) |

## DIMENSIONS

10,16 CM (4 PO)

Diamètre : Ø 125 mm (4,9 po)  
Profondeur : 28 mm (1,1 po)  
Poids : 0,29 kg (0,6 lb)

