



SÉRIE BRILLIANCE
PROFIL MINCE
LUMINAIRES ENCASTRÉS

PROFIL BAS **AVEC STYLE**



Transformez n'importe quel espace commercial ou résidentiel multifamilial avec la gamme de luminaires encastrés à DEL minces de la série Brilliance. Conçus pour être élégants et discrets, ces luminaires modernes s'intègrent parfaitement à n'importe quel plafond, même dans les espaces restreints où l'éclairage traditionnel n'est pas possible.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Design à profil bas pour s'adapter aux plafonds avec un dégagement limité.
- Haute efficacité, performance certifiée Energy Star.
- 5 TCP sélectionnables intégrées (2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K) et IRC > 90 (modèles carrés, à défecteur et magnétiques)
- Gradation à triac pour une compatibilité avec une plus vaste gamme de gradateurs.
- Produit hermétique homologué IC pouvant être en contact direct avec les isolants.
- 120 V (pilotes de 277-347 V offerts pour les modèles ronds, carrés et à défecteur).
- Boîte de jonction octogonale de 10,16 cm (4 po) ou boîtier encastré (modèle à garniture magnétique mince).

STYLES POUR

TOUTES LES CONCEPTIONS ET FONCTIONS



ROND MINCE

Il offre un design classique et intemporel qui s'intègre parfaitement à n'importe quel plafond et assure une distribution uniforme de la lumière. Idéal pour les environnements d'éclairage général et d'ambiance.



MINCE CARRÉ

Offre une apparence moderne et géométrique qui ajoute une touche architecturale distinctive à tout espace. Leurs lignes définies créent un contraste percutant avec les luminaires ronds traditionnels, ce qui en fait un complément parfait à d'autres éléments carrés ou rectangulaires.

Offert en quatre styles distincts avec des options de finitions et de tailles différentes, la série Brilliance offre une flexibilité maximale pour créer l'ambiance parfaite. Qu'il s'agisse de l'aspect rond classique, du design carré moderne, du déflecteur réduisant l'éblouissement ou de la garniture magnétique personnalisable, notre vaste gamme d'options vous permet de choisir votre style.



GARNITURE RONDE MAGNÉTIQUE

Une solution unique de modernisation qui permet l'installation d'une boîte de jonction octogonale de 10,16 cm (4 po) ou d'un boîtier encastré, avec un design élégant et moderne avec des garnitures personnalisables qui permettent des mises à jour faciles pour s'adapter à des styles d'intérieur changeants sans remplacer le plafonnier.



STYLE AVEC DÉFLECTEUR

Conçus avec des stries ou des rainures qui réduisent l'éblouissement et adoucissent la lumière, ils sont idéals pour les zones où un éclairage confortable et doux est essentiel. Ils fournissent également un éclairage ciblé et précis, idéal pour l'éclairage de tâches ou pour mettre en valeur des zones particulières.



LUMINAIRE ENCASTRÉ À DEL MINCE

Le luminaire encastré rond mince à profil bas le plus populaire : il est facile à installer, doté d'un pilote intégré et il offre une luminosité exceptionnelle tout en conservant un aspect élégant et moderne. Parfait pour les espaces restreints, il s'installe facilement et offre une efficacité énergétique optimale.

N° de commande	Modèle	Diamètre	Puissance	Tension	TCP	Lumens	IRC	Fini
R36008	RENO-3-S6W-345KWH	7,62 cm (3,0 po)	6 W	120 V	3 000/4 000/5 000 K	400 lm	> 80	Blanc
R36013	RENO-4-S12-MCCT-WH	10,16 cm (4,0 po)	12 W	120 V	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K	800 lm	> 80	Blanc
R36014	RENO-4-S12-MCCT-BK	10,16 cm (4,0 po)	12 W	120 V	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K	800 lm	> 80	Noir
R36010	RENO-6-S12-MCCT-WH	15,24 cm (6 po)	12 W	120 V	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K	1 100 lm	> 80	Blanc
R36012	RENO-8-S22W-345KWH	20,32 cm (8,0 po)	22 W	120 V	3 000/4 000/5 000 K	1 640 lm	> 80	Blanc

PROFIL MINCE, COM



MINCE À GARNITURE MAGNÉTIQUE

Avec une garniture magnétique interchangeable (blanc inclus, pouvant être remplacé par du noir ou du nickel brossé avec des accessoires de garniture), cette version moderne du plafonnier rond est la solution parfaite pour rehausser l'allure d'un espace. Combiné avec un design unique qui permet une installation avec un boîtier octogonal de 10,16 cm (4 po) ou encastré, vous avez le choix parfait pour tout projet de rénovation.

N° de commande	Modèle	Diamètre	Puissance	Tension	TCP	Lumens	IRC	Fini
R36019	RENO-4-S8W-5CCT-MRL-WH	10,16 cm (4,0 po)	8 W	120 V	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K	650 lm	> 90	Blanc
R39110	RENO-4-MRL-TRIM-BK	10,16 cm (4,0 po)						Accessoire de garniture magnétique seulement Noir
R39111	RENO-4-MRL-TRIM-BN	10,16 cm (4,0 po)						Accessoire de garniture magnétique seulement Nickel
R39112	RENO-4-ADAPTOR-CLIP							Attaches en papillon (pour l'installation de boîtiers encastrés)
								Trousse de mise à niveau du boîtier du plafonnier (adaptateur pour socle E26)



LUMINAIRE ENCASTRÉ CARRÉ MINCE

Le luminaire carré mince populaire et conçu avec une forme carrée nette et moderne présente un profil bas qui s'intègre parfaitement dans les espaces, ce qui en fait un choix avantageux pour les décorateurs d'intérieur d'aujourd'hui.

N° de commande	Modèle	Diamètre	Puissance	Tension	TCP	Lumens	IRC	Fini
R36017	RENO-4-S12W-MCCT-WH-SQ	10,16 cm (4,0 po)	12 W	120 V	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000 K	800 lm	> 90	Blanc
R36018	RENO-4-S12W-MCCT-BK-SQ	10,16 cm (4,0 po)	12 W	120 V	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000 K	800 lm	> 90	Noir

PERCEPTION ROBUSTE



MINCE AVEC DÉFLECTEUR

Sa garniture à déflecteur rainuré réduit l'éblouissement en dirigeant la lumière vers le bas. Le luminaire encastré mince avec déflecteur est parfait pour les espaces où la minimisation de la luminosité et des reflets est une priorité.

N° de commande	Modèle	Diamètre	Puissance	Tension	TCP	Lumens	IRC	Fini
R36015	RENO-4-S12W-MCCT-BF-WH	10,16 cm (4,0 po)	12 W	120 V	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000 K	800 lm	> 90	Blanc
R36016	RENO-4-S12W-MCCT-BF-BK	10,16 cm (4,0 po)	12 W	120 V	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000 K	800 lm	> 90	Noir

ACCESSOIRES



R39101



R39102



R39103



R39112



R39113



R39108



R39109



R39105 et R39106

COMPATIBILITÉ

N° de commande	Modèle	Description	COMPATIBILITÉ			
			Rond	Carré	Magnétique	Défecteur
R39101	RENO-4-GR	Anneau d'ajustement 10,16 cm (4 po)	✓	—	✓	✓
R39102	RENO-6-GR	Anneau d'ajustement 15,24 cm (6 po)	✓	—	—	—
R39103	RENO-8-GR	Anneau d'ajustement 20,32 cm (8 po)	✓	—	—	—
R39112	RENO-4-MRL-CLIPS	Attaches en papillon (pour l'installation de boîtiers encastrés)	—	—	✓	—
R39113	RENO-4-MRL-E26	Trousse de mise à niveau du boîtier du plafonnier (adaptateur pour socle E26)	—	—	✓	—
R39108	RENO-MP4	Plaque de montage sans attache 10,16 cm (4 po)	✓	✓	—	✓
R38109	RENO-MP6	Plaque de montage sans attache 15,24 cm (6 po)	✓	—	—	—
R39105	RENO-HBL012-347V-D	Pilote 277-347 V c.a. pour panneau mince de 10,16 cm (4 po) et 15,24 cm (6 po), sans gradation	✓	✓	—	✓
R39106	RENO-HBL024-347V-D	Pilote 277-347 V c.a. pour panneau mince de 20,32 cm (8 po), sans gradation	✓	—	—	✓

LES ANNEAUX D'AJUSTEMENT À LA RESCOUSSE

Également appelé « anneau de garniture » ou « plaque de garniture surdimensionnée », un anneau d'ajustement est un couvercle utilisé pour masquer les imperfections ou les lacunes autour du luminaire encastré. Les utilisations les plus courantes? Lorsque le trou coupé pour le luminaire encastré est trop grand, inégal ou endommagé, et que la garniture ne recouvre pas entièrement l'ouverture.

PLAQUES DE MONTAGE

Les plaques de montage servent de support à la structure qui se fixe aux solives du plafond ou à d'autres éléments structurels, fournissant ainsi une base stable pour l'installation du luminaire encastré. Un essentiel pour s'assurer que le luminaire soit bien aligné et maintenu en place.

PILOTES EXTERNES 277-347 V

Si la tension de votre bâtiment n'est pas de 120 V, un pilote de 277-347 V est offert en option pour les applications à tension plus élevée des luminaires encastrés de la série Brilliance.